



## Sjekkliste for tidtaking for NC/HL/NM-renn.

### Ver 1.1.1

- Alt utstyr og koplinger er testet i god tid innen rennet samt dagen før rennet
- Tastatur er sjekket mht batteri, ikke under 3.6 (M å sjekkes i god tid innen renn, byttes av EQ Timing og Emit)
- Korrekt versjon av eSkiskyting (3.6 .0. 443, 3.6.0.327)
- ECB, ETS1, ESD2, ET6 og klokke for backup er ladet opp
- På renndagen koples alt opp i god tid før første start og det sjekkes at det er kontakt med alt utstyr
- Unik adresse på det enkelte tastatur for skyteresultat-registrering
- Dobbel loop, kode 248 i mål
- Enkeltloop med korrekt kode for de ulike passeringspunktene
  - Inn arena kode 66
  - Strafferunde kode 67
  - Ut arena kode 70
  - Forvarsel mål (dersom eget punkt) kode 71), forvarsel mål kan i mange tilfeller benytte inn arena
  - Veksling for stafett når det er eget punkt, kode 90
- Alle klokker må synkes, hent korrekt klokketid fra klokka.no
- Ved løpstid mindre enn 10 sek mellom strafferunde og ut arena må mellomtidslimit settes ned
- Backup av databasen og logg-filer undervegs, fila etime.mdb og \*.log
- Backup for måltid (også veksling)
- Backup for startgrind
- Kryset av for 1/10 før oppstart av tidtaking
- Kryset av for vis fotocelle ved oppstart av tidtaking (ikke ved jakt-og fellesstart, stafett)
- Brikkekontroll, ET6 bør benyttes
- UPS og aggregat, strømmen kan gå
- 1 stk ECB i reserve
- 1-2 ETS1 i reserve, ETS1 kan også benyttes i mål, skyteresultat vil da måtte punches fra B-systemet
- Dersom noen av mellomtidspunktene, feks ut arena passeres etter start må det settes korrekt startspærre, vekslingsfelt passeres etter start
- Dersom siste etappe passerer vekslingsfelt må det krysses av i eSkiskyting
- Kryset av for 1 minutts rettetid for tastaturer
- Toner og papir til printere
- Reservebrikker ved innsjekk
- For anlegg som ikke har fast anlegg for loopene må det være reservelooper tilgjengelig
- Fotocelle-kopling benyttes ikke ved jaktstart, fellesstart og stafett (kan benyttes uten kopling for å kunne parre tider ved eventuell tap av registreringer)
- Kontroll-loop ved jaktstart
- Starttidsjekk 3 sek ved jaktstart



- Målkamera ved jakt-og fellesstart, stafett
- Kommunikasjon med start og standplass
- WIFI for publikum på eget nett som er isolert fra tidtakernettet
- Internett/bredbånd er konfigurert slik at det ikke blir konflikt med tidtakernettet
- Videokamera på start ved jaktstart (filme løper/lårnummer og startklokke)